

Wi-RT1R0A0

- Router dla przetworników bezprzewodowych
- Komunikacja bezprzewodowa 868 MHz
- Zasilanie sieciowe
- Szybka konfiguracja
- Dostępne dodatkowe opcje


WiOne Router to re-transmiter służący do współpracy z bezprzewodowymi przetwornikami WiOne. Podstawowym zadaniem routera jest odebranie danych pomiarowych z bezprzewodowych przetworników WiOne i przesłanie tych danych dalej, do odbiornika WiOne Master. WiOne Router stosuje się w aplikacjach, gdzie odległość między przetwornikiem, przetwornikami a odbiornikiem jest zbyt duża i moc sygnału jest niewystarczająca.



(1) – interfejs RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet (Modbus TCP)

Konfiguracja urządzenia odbywa się przy wykorzystaniu interfejsu serwisowego i dedykowanego oprogramowania na PC, które dostarczane jest w komplecie. By połączyć router z komputerem PC wymagany jest odpowiedni programator, dostępny w ofercie firmy. Każdy WiOne Router wymaga zasilania sieciowego, przy użyciu na przykład zasilacza sieciowego.

Rysunek techniczny



Wszystkie wymiary podane w mm. Ten rysunek ma charakter informacyjny.

© 2023 APONE apone.eu

Kod produktu	Wi-RT1R0A0
Typ urządzenia	Router
Liczba wspieranych urządzeń	–
Mierzone parametry	Brak (router)
Zakres pomiarowy	–
Dokładność (maks.)	–
Dodatkowe opcje	–
Typ sensora	–
Filtr sensora	–
Zasilanie	8...27 VDC
Interfejs	Radio 868MHz (do 300m), RS-485 (Modbus RTU)
Wyjścia analogowe	–
Wyjścia analogowe - typ	–
Wyjścia analogowe - rozdzielczość	–
Wyjścia binarne	–
Wyjścia binarne - parametry	–
Przyłącze elektryczne	Złącze zaciskowe (dopuszczalny przekrój żył przewodu: 14...20 AWG/2,08...0,516 mm²)
Diody serwisowe	–
Wyświetlacz	–
Pamięć - rejestrowane dane	–
Pamięć - typ	–
Pamięć - pojemność	–
Pamięć - częstotliwość zapisu	–
Parametryzacja	Modbus, Program konfiguracyjny
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-30...+60 °C
Wilgotność pracy	10...90 %RH (bez kondensacji)
Typ obudowy	Naścienna
Materiał obudowy	ABS
Wymiary obudowy	Patrz: rysunek
W komplecie	–

© 2023 APONE apone.eu

Produkty powiązane




XX-XXXXXXX-ART



XX-XXXXXXX-G65



XX-XXXXXXX-IP65



Zasilacz ZAS-12-DIN



Programator CODAP-UART-U



XX-XXXXXXX-LOGO



XX-XXXXXXX-CL65



Zasilacz ZAS-24-WT



Zasilacz ZAS-12-WT

© 2023 APONE apone.eu



Adapter montażowy ADP080A



Wi-XXXXXXX-ANT



Zasilacz ZAS-24-DIN

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.